



Heradesign®

Informations produit

LED HERADESIGN®



Informations Produit

LED HERADESIGN®

Description du produit

Système d'éclairage à LED intégré pour les plafonds et revêtements muraux HERADESIGN

Version

Lampe LED composée d'un profilé porte-éclairage, d'une lampe-profilé et d'un cache en plastique diffuser

Données techniques

Puissance : 40 W (33W/m) env.

Tension de service : Tension constante TBTS 24 V CC


Puissance lumineuse : env. 4000 lm

Température de couleur : 4000 K, blanc neutre

ATTENTION : ATTENTION : Utiliser uniquement un convertisseur d'une tension constante de 24 V!

Câble de raccordement en deux parties (l = 550 mm) avec fiche de raccordement intégrée à 350 mm et extrémité de câble libre à fixer.

Le raccordement électrique doit être effectué par une entreprise spécialisée.



Longueur [mm]	pour une épaisseur de panneau [mm]	pour une finition des chants	Surface	Unité d'emballage [Pièce]
1200	25	AK-01, GK	macro, fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	1 *)

*) Les unités d'emballage peuvent être personnalisées en fonction de la quantité commandée.

Domaine d'utilisation

Pour les structures de plafond suspendues et poses murales sans exigence de comportement au feu.

Durée de stockage


Stocker la marchandise au sec et à l'abri des rayons du soleil. Par la suite, la marchandise doit être utilisée dans un délai de 1 an à compter de la date de livraison.

Mode de livraison

Individuellement dans des cartons.

Attention


Ne convient pas aux piscines couvertes, aux applications extérieures et aux constructions « résistantes aux lancers de ballon ».




La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

Pose


Les instructions de montage suivantes portent sur les baguettes à LED HERADESIGN à monter au plafond, sur un châssis de profilés CD. Ces instructions doivent être utilisées mutatis mutandis pour les lattes en bois ou une pose sur un mur.




1. Le profilé porteur de luminaire est vissé sur le profilé de base CD comme un profilé porteur CD. Fixer avec une vis auto-taraudeuse par point d'intersection.




2. Les panneaux HERADESIGN adjacents sont posés sur le châssis d'éclairage, puis rabattus vers le haut.



3. Les panneaux sont ensuite fixés sur les profilés CD avec des vis HERADESIGN.




4. Les panneaux HERADESIGN sont fixés sur le profilé porte-éclairage avec des vis HERADESIGN. Il faut impérativement prépercer à l'aide d'une perceuse de 3 mm. Autrement, il est aussi possible d'utiliser des vis autotaraudeuses de même dimension.



5. La deuxième partie du câble de raccordement fourni est connectée au convertisseur. La fiche de raccordement est enfichée en haut à travers le profilé porteur du luminaire.

Il est ensuite possible de raccorder le luminaire profilé à LED et de l'encliqueter dans le profilé porteur de luminaire. Les luminaires profilés peuvent être retirés en tournant les vis de réglage intégrées.



6. Enfin, le diffuseur est inséré dans le profilé porte-éclairage.

